

lightmax **XX** by **FAME**

Bedienungsanleitung Led Wash Ultra Bright 10mm





Anleitung Led Wash Ultra Bright 10mm

Technische Daten:

Stromanschluss:	240 Volt
Stromaufnahme:	Max 40 Watt
LED Leistung:	336 x 10mm LEDs (Rot 108x, Grün 108x, Blau 120x)
DMX Steuerung:	3 oder 6 Kanäle
DMX Anschluss:	3 Pin XLR
Gewicht:	2,5 kg

Statischer Farbmodus:

Drücken sie die Modetaste bis zum Statischen Farbmodus. Drücken sie dann die Up & Down Taste zur Wahl einer der 7 Standard Farben.

Automatischer Farbfademodus:

Drücken sie Modetaste bis zum Farbfade Modus. Wählen sie nun mit den Up & Down Tasten eine Geschwindigkeit für den Farbfade zu wählen.

Automatischer Farbwechselmodus:

Drücken sie die Modetaste bis zum Automatischen Farbwechselmodus. Wählen sie nun über die Up & Down Tasten eine Geschwindigkeit für den Farbwechsel.

Sound to Light Modus:

Drücken sie die Modetaste bis zum „Sound to Light“ Farbwechsel. Wählen sie nun über die Up & Down Tasten die Empfindlichkeit.

DMX Modus:



Drücken sie die Mode Taste bis zum DMX Modus. Wählen sie nun die gewünschte DMX Adresse.

3 Kanal Modus:

DMX Kanal:	DMX Wert:	DMX Funktion:
1	000 – 255	Rot (0-100%)
2	000 – 255	Grün (0-100%)
3	000 – 255	Blau (0-100%)

6 Kanal Modus:

DMX Kanal:	DMX Wert:	DMX Funktion:
1	000-255	Rot (0-100%)
2	000-255	Grün (0-100%)
3	000-255	Blau (0-100%)
4	0 – 7 17 – 255	Keine Funktion Farbwechsel Macro
5	0 – 16 17 – 255	Keine Funktion Strobe Geschwindigkeit
6	0 – 31 32 – 95 96 – 159 160 – 223 224 – 255	Keine Funktion Farbmischung RGB Farbwechsel 7 Farben Farbwechsel Sound to Light Funktion